

ILUMINACIÓN Y EFECTOS / CONTROLADORES DMX / CONSOLAS

DMX-83

CONTROLADORA DMX



AUTO



DMX 512

- ✓ Control independiente de 12 luminarias con hasta 16 canales
- ✓ Control manual, automático o activación por sonido
- ✓ 184 escenas repartidas en 23 bancos de memoria de 8 escenas cada uno



+ Info:
<https://fonestar.com/DMX-83>

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Todos los sectores

DESCRIPCIÓN:

Controladora DMX 512 de 192 canales. Permite el control de 12 luminarias con hasta 16 canales. Dispone de 6 memorias chase con 184 escenas programables cada una, repartidas en 23 bancos de memoria de 8 escenas cada uno. Control manual, automático o activación por sonido gracias al micrófono incorporado. Permite controlar y programar shows de iluminación espectacular con eficacia y rapidez en salas de fiesta, pubs, discotecas y escenarios.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Controladora DMX 512 de 192 canales. Permite el control independiente de 12 luminarias con hasta 16 canales. 8 controles deslizantes asignables a los canales 1 a 8 ó 9 a 16 para cada acceso. 6 memorias chase con 184 escenas programables cada una. Las 184 escenas se reparten en 23 bancos de memoria de 8 escenas cada uno. 8 escenas de selección directa. Secuencia automática programable controlada por faders de velocidad y tiempo. Control manual, automático o activación por sonido gracias al micrófono incorporado. Función blackout.
SALIDAS	DMX OUT, XLR 3 pines macho
ALIMENTACIÓN	9-12 V CC, 300 mA con adaptador incluido
MEDIDAS	483 x 65 x 13 mm fondo. 3 U rack 19"
PESO	1'45 kg



+ Info:

<https://fonestar.com/DMX-83>