

Ficha de producto



LIVING NOW W/NETATMO BTICINO

Comando de persiana conectado Living Now with Netatmo

REF. K4027C | EAN. 8005543612507

El comando de persianas enrollables conectado le permite controlar sus persianas enrollables de forma remota desde su teléfono inteligente a través de la aplicación Home + Control o usando su voz.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

El comando de persianas enrollables conectado le permite controlar sus persianas enrollables de forma remota desde su teléfono inteligente a través de la aplicación Home + Control o usando su voz.

Características del producto

- Función subir/bajar/parar
- Compatible con persianas enrollables cableadas con tope final electrónico y mecánico. No compatible con persianas enrollables con mando a distancia
- 1 módulo
- Para completar con frontal KW32, KM32, KG32

Recomendaciones / Restricciones

- Para conectar su interruptor de persiana, primero necesita comprar e instalar un starter pack Living Now with Netatmo conectado.

Descripción

El comando de persianas conectado permite el control de cualquier motor de persiana con final de carrera electrónico o mecánico (bajar/subir/parar) - Se puede controlar desde uno o varios comandos inalámbricos - Requiere de la instalación del Starter Pack - Se debe completar con un soporte, tecla y una placa embellecedora de un elemento de la serie de mecanimos Living Now. 1 módulo.

Características técnicas

Ventajas destacadas

Ventajas en la instalación

- El interruptor de persianas enrollables se instala fácilmente en sustitución de un interruptor empotrado existente y necesita una caja de empotrar estándar con mínimo 40mm de profundidad - Con garras o tornillos.

Ventajas en el uso

- Para una gestión centralizada de sus persianas enrollables, puede asociar uno o varios comandos inalámbricos Living Now with Netatmo

Sistema de bus KNX	No
Sistema bus KNX-RF (radio frecuencia)	No
Sistema bus radio frecuencia	Si

Temperatura de almacenamiento	0-45 °C
Voltaje nominal	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz

Sistema de bus LON	No
Sistema de bus Powernet	No
Otros sistemas de bus	Zigbee
Radiofrecuencia bidireccional	Si
Tipo de montaje	Montado empotrado (escayola)
Ancho en número de espacios modulares	1
Con conexión de bus	No
Módulo de bus desmontable	No
Operación local/operación manual	Si
Con indicador LED	Si
Número de entradas	4
Corriente de conmutación (resistiva)	2 A
Potencia máx. de conmutación	500 W
Máx. número de salidas de persianas venecianas	1
Con función de interruptor	Si
Tipo de corriente	CA
Clase de protección (IP)	IP20
Profundidad mín. de la caja de empotrar	40 mm
Anchura	22 mm
Altura	45 mm
Profundidad	42 mm
Profundidad de instalación	35 mm
Resistencia al impacto	IK04
Temperatura de funcionamiento	5-45 °C

Consumo en modo de espera	0.1 mA
Neutro obligatorio	Si
Indicación de marcas de los bornes de conexión	Si
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V)	No
Color	Negro
Número RAL	9011
Libre de halógenos	Si
Tratamiento antibacteriano	No
Método de conexión	Terminal enroscado
Número de bornes	4
Capacidad de los bornes	1.5-2.5 mm²
Contiene pila y/o acumulador	No
Objeto conectado	Si
Método de operación	Zigbee
Plataforma de descarga de aplicaciones	Google Play Store
Medio de programación	Aplicaciones para smartphone
Con comando por voz	Si
Programable	Si
Interoperabilidad del protocolo de conexión	Si
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet	Si
Asistentes de voz compatibles	Apple Siri
Nombre de la aplicación	Home + Control
Función de uso del producto	Gestión de persianas

Documentación

Documentación Técnica

-  LE10358AD.pdf | PDF (0.93Mo)
-  F02730EN-00.pdf | PDF (0.12Mo)

Certificados

-  Decl. UE RED-10 152 03 | (1.02Mo)
-  OC / CB-FR_705122/A1 | (0.84Mo)
-  LGRP-00940-V01.01-EN.pdf | PDF (0.57Mo)

CAD y especificaciones de diseño / BIM

BIM-BTICINO-LIVING-NOW-2024-ANGLAIS.rvt | RVT (151.39Mo)

