

Ficha de producto



LIVING NOW W/NETATMO BTICINO

Starter pack para una instalación conectada Living Now with Netatmo

REF. K4510C | EAN. 8005543671986

Para una instalación conectada que permite controlar la iluminación, persianas y electrodomésticos a través de la aplicación Home + Control o usando la voz y realizar un seguimiento del consumo de sus electrodomésticos desde el smartphone.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

Para una instalación conectada que permite controlar la iluminación, persianas y electrodomésticos a través de la aplicación Home + Control o usando la voz y realizar un seguimiento del consumo de sus electrodomésticos desde el smartphone.

Características del producto

- Indicador LED con función de localizador que se puede activar en la app. Wi-Fi 2,4 GHz 802.11 b/g/n
- Comando general inalámbrico Entrar/Salir: Escenarios predefinidos Entrar/Salir que se pueden personalizar desde la aplicación Home + Control. Se suministra con una pila reemplazable de una duración de 8 años.
- Indicador LED para aviso de batería baja

Recomendaciones / Restricciones

- Se requiere una conexión Wi-Fi a través de su router.

Descripción

El Starter Pack es obligatorio en toda instalación conectada - Utilizado para controlar tu vivienda a distancia (iluminación, persianas y equipos eléctricos) con un smartphone a través de la aplicación Home + Control Legrand y/o por control por voz (a través de un asistente vocal) - Compuesto por un Gateway de 2 módulos de instalación empotrada y un comando general ENTRAR/SALIR inalámbrico de 1 módulo - La instalación se puede ampliar con productos conectados - Se requiere conexión Wi-Fi de 2,4 GHz - Se debe completar placa embellecedora y frontales de la serie de mecanimos Living Now.

Características técnicas

Ventajas destacadas

Ventajas en el uso

- Control por voz de las luces y electrodomésticos mediante un asistente de voz

Características específicas

- La instalación de un starter pack Living! Now with Netatmo es idéntica a la de un producto tradicional. No necesita ningún cable adicional y se coloca en una caja estándar de 40 mm de profundidad con o sin garras.
- Controla tu casa con Living Now with Netatmo mediante control por voz (a través de Apple Siri y Google Home). Simplemente diciendo "Me voy" o "Buenas noches" a tu smartphone, puedes apagar las luces seleccionadas, los electrodomésticos y cerrar todas las persianas.
- Cuando se instala en la pared, el comando general inalámbrico tiene la misma estética y grosor que todos los interruptores Living Now with Netatmo.

Sistema de bus KNX

No

Sistema bus KNX-RF (radio frecuencia)

No

Libre de halógenos

Si

Método de conexión

Terminal enroscado

Sistema bus radio frecuencia	Si
Sistema de bus LON	No
Sistema de bus Powernet	No
Otros sistemas de bus	Zigbee
Radiofrecuencia bidireccional	Si
Modelo	Interfaz múltiple
Tipo de montaje	Montado empotrado (escayola)
Máx. número de dispositivos por canal	100
Protección de desmontaje	Si
Con indicador LED	No
Actualizable	Si
Tensión de servicio	230-250 V
Tipo de tensión	CA
Protocolo	TCP/IP
Dependiente del proveedor	No
Visualización	Si
Servidor Web	No
Interface de radio	Si
Interfaz de infrarrojos	No
Clase de protección (IP)	IP40
Resistencia al impacto	IK04
Temperatura de funcionamiento	5-45 °C
Temperatura de almacenamiento	0-45 °C
Indicación de marcas de los bornes de conexión	Si
Tipo de carga	No aplicable

Capacidad de los bornes	0.75-2.5 mm²
Tipo de conexión	Cable
Espacio de la etiqueta/área de impresión	No
Puerto USB	No
Contiene pila y/o acumulador	Si
Direccionable	No
Designación IEC	CR 2032
Pila o acumulador (Pack1)	Acumulador (no recargable)
Composición del elemento (Pack1)	Litio
Número de Pack1	1
Número de elementos individuales (Pack1)	1
Peso de un elemento individual (Pack1)	3.3 g
Ubicación de Pack1	El producto incluye una batería
Tipo reglamentario (Pack1)	P : Portátil (formato estándar)
Objeto conectado	Si
Método de operación	Zigbee
Plataforma de descarga de aplicaciones	Google Play Store
Medio de programación	Aplicaciones para smartphone
Con comando por voz	Si
Programable	Si
Interoperabilidad del protocolo de conexión	Si
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet	Si
Asistentes de voz compatibles	Apple Siri
Nombre de la aplicación	Home + Control
Función de uso del producto	Interfaz de dispositivos conectados

Documentación

Documentación Técnica

- LE12193AB.pdf | PDF (2.91Mo)
- IDP001552_01-EN.pdf | PDF (0.78Mo)

CAD y especificaciones de diseño / BIM

BIM-BTICINO-LIVING-NOW-2024-ANGLAIS.rvt | RVT (151.39Mo)

Certificados

 OC / CB-DE 2-036676-A2 | (0.66Mo)